

Параметр	Значение
Фирма	Autonics
Страна	Южная Корея
Серия	E40S
Модель/артикул	E40S6-360-3-T-24
Тип энкодера	Инкрементальный
Разрешение	360 имп/об
Диаметр корпуса	40 мм
Диаметр вала	6 мм
Выходные фазы	A, B, Z
Тип выхода	Totem pole
Напряжение питания	12 - 24 VDC
Максимальная частота отклика	300 kHz
Максимальные обороты	5000 об/мин
Степень защиты	IP50